



⚠️ Attenzioni:

- L'installazione deve essere effettuata solo da personale qualificato.
- Prima di intervenire sul dispositivo, assicurarsi che l'alimentazione sia staccata.
- Verificare che ci siano adeguate protezioni elettriche contro i cortocircuiti e le perdite a terra.
- Posizionare il dispositivo in modo tale da evitare pericoli derivanti da urti accidentali.
- È vietato utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti o in modo improprio.

Semaforo a luce verde e rossa, alimentazione a 230 V AC, scheda con 25 LED (consumo 3 W max) ogni luce. Grado di protezione: IP65

Comprende 2 staffe di fissaggio a muro **A** con viti e tasselli **B** e un pressacavo **C** per il collegamento elettrico.

Può essere ruotato fino a 180° sul suo asse verticale. Per il collegamento, agire sulle 4 viti di fissaggio **D** delle singole luci.

Cavo di collegamento a 4 fili da 1,5mm² per 20 m max:

- 1 = Terra -> Giallo /Verde
- 2 = Comune -> Blu
- 3 = Fase -> Rosso -> luce rossa
- 4 = Fase -> Verde -> luce verde

⚠️ Si raccomanda di stringere a fondo le viti **D** e montare il pressacavo **C** per garantire la tenuta IP.

Tutti i dati sono stati controllati con la massima cura. Non ci assumiamo comunque alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. La dichiarazione di conformità e gli altri documenti tecnici sono disponibili sul nostro sito web www.came.it - PRODOTTO COMMERCIA LIZZATO

⚠️ Внимание!

- Монтажные работы должны осуществляться исключительно квалифицированным персоналом.
- Перед тем как монтировать устройство, убедитесь в том, что электропитание отключено.
- Проверьте в наличии должной защиты от коротких замыканий и утечки тока на землю.
- Разместите устройство в защищенном от ударов и столкновений месте.
- Запрещается использовать изделие не по назначению.

Светофор с зеленой и красной линзами, напряжением электропитания ~230 В, светодиодными модулями (по 25 светодиодов) мощностью 3 Вт каждый. Класс защиты: IP65

Светофор оснащен 2 кронштейнами **A** для крепления к стене с помощью саморезов и дюбелей, гермовводом **B** для электрического подключения и 2 установленными светодиодными модулями.

Светофор может поворачиваться вокруг своей вертикальной оси на 180°.

Монтаж: В нижнюю крышку установите гермоввод и выполните электрические подключения.

Кабель подключения четырехжильный, 1,5 мм², длиной до 20 м:

- 1 = Земля -> Желтый/Зеленый
- 2 = Общий -> Синий
- 3 = Фаза -> Коричневый -> красный сигнал
- 4 = Фаза -> Коричневый -> зеленый сигнал

⚠️ Рекомендуется затягивать винты **D** до упора и использовать гермоввод **B** для обеспечения надлежащего класса защиты IP.

Все данные были тщательно проверены. Тем не менее фирма Came снимает с себя какую-либо ответственность за возможные ошибки или неточности. Вы можете найти декларацию о соответствии и другие документы на нашем веб-сайте www.came.it — ТОВАРНЫЙ ПРОДУКТ

